

AC Master 12/350 (230 V)



Artikelnummer: 28010350

Kwalitatieve netstroom voor recreatief en semi-professioneel gebruik

Deze betaalbare sinusvormers converteren een 12 of 24 V accuspanning naar een betrouwbare 230 V 50/60 Hz of 120 V 50/60 Hz netstroom. Net als thuis. Van magnetron tot föhn, van DVD speler tot elektrisch gereedschap, van laptop tot flatscreen.

Uiteraard bieden de AC Master modellen dezelfde kwaliteit, betrouwbaarheid en techniek die u van Mastervolt gewend bent. Eenvoudige bediening, snelle installatie en veilig in gebruik. Met de AC Master familie gaat u goed op stap. En niet onbelangrijk: door toepassing van hoogfrequente schakeltechnologie heeft u geen last van hinderlijke brom- en zoemgeluiden. De zuivere sinusspanning zorgt ervoor dat zelfs de meest gevoelige apparatuur probleemloos blijft functioneren. Een uitkomst voor recreatieve en semiprofessionele toepassingen!

Kenmerken

- 'Pure sine wave' technologie voorkomt storingen en defecten aan apparatuur.
- Betere prestaties en langere gebruiksduur door het hoge rendement en de automatische, instelbare spaarmodus.
- Eenvoudig en snel te installeren, alle modellen zijn licht en compact.
- Automatisch, betrouwbaar en veilig in gebruik door beveiliging tegen overbelasting, te hoge temperatuur, kortsluiting en lage/hoge accuspanning.
- Temperatuurgeregelde ventilator levert een laag geluids-niveau bij laag vermogen en houdt het apparaat koel bij vol vermogen onder de zwaarste omstandigheden.
- Met de optionele afstandsbediening kunnen de omvormer en alle aangesloten apparatuur in één keer uitgeschakeld worden (niet beschikbaar voor de 300 en 500 W modellen).
- Stekkeraansluiting voor alle modellen, directe aansluiting voor de 2500/3500 Watt modellen.

Daarnaast bieden de 2500/3500 Watt modellen:

- Hogere vermogens en 3-fase toepassing mogelijk door combineren van 2 tot 15 units.
- Geïntegreerd omschakelsysteem verzorgt automatisch schakelen tussen verschillende AC bronnen.

Toepassing

Zowel recreatief als semiprofessioneel, waar netspanning varieert of niet beschikbaar is. Inzetbaar voor bijvoorbeeld verlichting, huishoudelijke apparaten, elektrisch koken en elektrisch gereedschap. Voor (mobiele) toepassingen in huis, op kantoor, in de service bus, of tijdens uw vakantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Spanningsvorm	zuivere sinus
Nominale uitgangsspanning	230 V
Aanbevolen accucapaciteit	60 Ah
P30 vermogen bij 40 °C, cos phi 1	350 W
Nominale ingangsspanning	12
Afmetingen, hxbxd	74 x 152 x 242 mm
	2,9 x 6,0 x 9,5 inch
Gewicht	1,85 kg
	4,1 lb

Technische specificaties

Technologie	HF switch mode
Lage accuspanning, schakelt uit bij	10,3 V
Lage accuspanning, schakelt aan bij	12,3 V
Hoge accuspanning, schakelt uit bij	15,3 V
Hoge accuspanning, schakelt aan bij	14,6 V
Max. rimpel op DC (accu)	5% RMS
Ingangsstroom (nominale belasting)	38 A
Nullastverbruik (energiebesparende stand)	0,8 A
Cos phi	alle soorten belasting toegestaan
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	0-40 °C
	32 °F
Koeling	ja
Beschermingsgraad	21