

Masterswitch 3 kW (120 V)



Artikelnummer: 55106000

- Twee AC ingangen, bijvoorbeeld voor elektriciteitsnet en generator.
- Eén uitgang naar AC stroomgroep.
- Automatisch omschakelen.
- Stroomdoorgifte tot 25 kW, ingang/uitgang van 20 tot 125 Ampère.

Het model Masterswitch Fuses is inclusief zekeringautomaat.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale ingangsspanning	120 V (50/60 Hz)
Ingangsspanningsbereik	100-125 V
Aantal aansluitingen	2
Aantal uitgangen	1
Afmetingen, hxbxd	200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 inch
Gewicht	1,2 kg 2,6 lb

Technische specificaties

Aansluiting voor afstandsbediening	nee
LED signalering op kast	nee
Nominale ingangsstroom generator	25 A
Nominale ingangsstroom net	25 A
Monitoring generatoringang	nee
Vertragingstijd generatoringang	0-10 sec (instelbaar)
Nominale stroom generatoruitgang	25 A
Automatische zekeringen	nee, systeemafhankelijk
Vermogensverbruik (AC alle ingangen)	7 W
Stroomverbruik (alleen omvormervermogen)	0 W
Omschakeltijd	inschakelen 12-22 ms / uitschakelen 4-19 ms
Temperatuurbereik (gespecificeerd)	-5 °C tot 60 °C 23 tot 140 °F
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-25 °C tot 70 °C -13 tot 158 °F
Temperatuurbereik (niet werkend)	-60 °C tot 80 °C -76 tot 32 °F
Relatieve vochtigheid	max. 95%, niet condenserend
Frequentiebewaking	nee
Kabeldiameter	0.5-10 mm ² /AWG 20-7
Beschermingsgraad	IP55
MasterBus compatibel	nee